

# ATS Multi Switch 16A - 30A



ATS Multi Switch 16A - 30A



ATS Multi Switch 16A - vista posteriore



ATS Multi Switch 30A - vista posteriore

## ATS Multi Switch 16A - 30A

ATS Multi Switch garantisce il funzionamento ininterrotto del carico gestendo la ridondanza di alimentazione a partire da due fonti indipendenti.

Per garantire la massima protezione, le due alimentazioni saranno preferibilmente due UPS di tipologia On Line.

ATS Multi Switch permette di escludere un UPS in caso di rottura o di malfunzionamento. Permette inoltre di commutare automaticamente e manualmente le utenze a lui collegate sulla linea elettrica principale nel caso in cui l'UPS venga spento per manutenzione, oppure si porti nella condizione di blocco.

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI ATS MULTI SWITCH

DATI TECNICI	16A	30A
<b>Ingresso</b>		
Tensione nominale	220/230/240 V	
Frequenza nominale	50 oppure 60 Hz	
Corrente massima	16A	30A
Prese ingresso	2 x IEC - 320 C20 (16A)	Morsettiera
<b>Uscita</b>		
Tensione nominale	A scelta tra una delle due sorgenti di ingresso	
Carico massimo per ogni uscita (A)	10A per prese IEC - 320 C13, 16A per presa IEC - 320 C19	10A per prese IEC - 320 C13, 16A per presa IEC - 320 C19, 30A per morsettiera
Prese di uscita	4 + 4 x IEC - 320 C13 (10A) + 1 x IEC - 320 C19 (16A)	4 x IEC - 320 C13 (10A) + 1 x IEC - 320 C19 (16A) + 1 x morsettiera
<b>Informazioni per l'installazione</b>		
Rendimento a pieno carico	≥ 99%	
Tempo commutazione ingresso	8 - 12 msec (tipico) - 16 msec (massimo)	
Segnalazioni	Sinottico LED	
Comunicazione	RS232, USB, Slot per interfaccia di comunicazione, porta contatti relè	
Protezioni	Sovraccarico, sovratemperatura, cortocircuito	
Temperatura di funzionamento	0° C + 40° C	
Umidità relativa	0-95% senza condensa	
Dimensioni (L x P x H) (mm)	483 (19") x 330 x 44 (1U)	
Peso (Kg.)	5	
Rumorosità	<25 dB	<35 dB
Grado di protezione	IP20	
Accessori in dotazione	Manuale d'uso, 1 x cavo USB, 2 x cavi ingresso 16A, 2 x cavo uscita IEC 10A, 1 x cavo uscita 16A, 1 x connettore IEC 16AM, viti di fissaggio Rack	Manuale d'uso, 1 x cavo USB, 1 x cavo uscita IEC 16A, 1 x connettore IEC 16AM, viti di fissaggio Rack
Normative	LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU	
<b>Accessori optional</b>		
KIN-IEC	Cavo uscita 10A	
IEC-10M	Connettore IEC 10A maschio	
IEC-16M	Connettore IEC 16A maschio	
SNMP	Agente di rete interno Ethernet per Rack	

ref. 01-09022022



**EB elettronica srl - UPS** Via del Lavoro, 4 - 48015 Cervia (RA) Italy

Fax (+39) 0544 965036 - ups@elettronica.it - www.ups.elettronica.it

Tel (+39) 0544 1888006 (commerciale) - 0544 1888015 (tecnico commerciale) - 0544 1888008 (assistenza)- 0544 1888002 (spedizioni)